KD-DB102 加热器断线报警器

KD-DB102 加热器断线报警器是用于对电力设备配用的加热器进行工作状态在线监示的一种专用报警装置。与我厂生产的 JRK-C 恒温祛湿器配套使用，可与一些进口产品长期通电加热防凝露的效果相同。

该装置在加热器正常工作时工作灯长亮，指示加热正常。一旦加热器发生损毁或断线等故障引起加热失效，装置即发出闪光信号，同时输出接点闭合，发出报警信号。

技术指标：

工作电源：	AC220V	功耗：	≤ 3W
负载功率：	20～200W	触点容量：	AC220V/5A　DC30V/5A
外型尺寸：	48×48×82mm	开孔尺寸：	45×45mm
按装形式：	面板嵌入	使用环境：	-10～+50℃

使用方法：

1　将装置从面板开孔处推入，在后方套入卡环，推至根部卡紧，按图正确接线。
2　将外部电源开关合上，这时加热工作灯亮，指示加热工作正常，已进入加热器工作监视状态。
3　如需试验报警工作，只需将加热器脱掉一头，则报警灯闪烁发光，报警触点闭合，输出信号。
4　装置面板上的二个指示灯分别对应监示加热器 1 和加热器 2。

外型尺寸



外部接线



苏州新区枫桥电器电板厂　　苏州苏海亚电气有限公司
地址：苏州新区嵩山路 185 号 16 幢　　邮编：215129　　电话：0512-65363217　　传真：0512-66623008
电子邮箱：guangbo-sz@163.com　　网址：WWW.sz-guangbo.com